



100V／200V兼用

簡易防雨型

※本製品は簡易防雨型です。軒下など、風雨の影響をあまり受けない所でご使用ください。

LED作業灯30w・50w



明るさ抜群!! エコ照明!!

取扱説明書

保存用

この度は、日動工業のLED作業灯をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。

また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

色温度
6000K
昼光色

照射角
120度

球寿命
40000時間



電線長
3m
(ポッキンプラグ付)

ポッキンプラグ付

アースピンが倒れるので、
●どちらのコンセントにも対応できます。

サージ対策はしておりませんので、固定配線はしないでください。

〈定格電圧 100V〉



LED
30w

LPR-S30D-3ME

LED
50w

LPR-S50D-3ME

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

この取扱説明書は大切に保管してください。

常設の場合は、サージプロテクター付の「常設用LEDステラ」をご使用ください。




LED照明は、下記のような場所では切れやすいので『サージプロテクター(サージ保護)』が必要です。

※サージとは、落雷・雷雲や工業機械などから発生する、数千ボルト以上の電圧のことを行います。

- 避雷針などの直撃雷に呼応して生じる誘導雷(異常高電圧)が流れる近く
- 高電圧・大電流が発生するモーター・動力機器の近くや工場
- 雷雲間・雷雲内・落雷などの静電誘導による間接的な大電流が流れる近く
- アーク発生時にノイズを放射するアーク溶接機の近くや工場
- 高圧電流の流れる送電線および鉄塔の近く
- 高電圧を放電するネオン看板などの近く

※但し、すべてのサージ破壊からの保護を保障できるものではありません。

部品名称・仕様



(単位:mm)

〈付属品〉 M10×25六角ボルトナットセット × 2

LPR-S30D-3ME

- 定格電圧: 100V
- 周波数: 50/60Hz
- 定格電流: 0.67A(100V)/0.17A(200V)
- 消費電力: 35W(100V)/32W(200V)
- 入力電圧範囲: 90~260V
- 色温度: 6000K

- 照射角: 120度
- 使用環境温度: -25°C~40°C
- 電線種: VCTF 0.75㎟ × 3芯 × 3m
(ポッキンプラグ)
- サイズ: W239xD102xH224mm
- 質量: 1.8kg

LPR-S50D-3ME

- 定格電圧: 100V
- 周波数: 50/60Hz
- 定格電流: 0.94A(100V)/0.25A(200V)
- 消費電力: 52W(100V)/49W(200V)
- 入力電圧範囲: 90~260V
- 色温度: 6000K

- 照射角: 120度
- 使用環境温度: -25°C~40°C
- 電線種: VCTF 0.75㎟ × 3芯 × 3m
(ポッキンプラグ)
- サイズ: W304xD119xH279mm
- 質量: 2.6kg

！ 注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお読みください。

！ 警告

*商品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- 取扱いは正しくおこなってください。取扱いに不備があると、火災・感電・落下のおそれがあります。
- 電源接続は、確実におこなってください。火災・感電などの危険や災害がおこるおそれがあります。
- 器具を改造しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、湿度の高い場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。
異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。

！ 注意

*商品の取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを受ける可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- 入力電圧範囲は使用前に必ず確認してください。誤って使用すると、火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 本製品は簡易防雨型です。軒下など、風雨の影響を受けない所でご使用ください。
雨水などがかかるような場所で使用すると火災・過熱・発煙などの原因になります。
- 常に強い風の当たる場所では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用しないでください。また、使用前の一時的な点灯確認以外で日中は点灯し続けないでください。
火災・感電・点灯不良・短寿命などの原因になります。
- 指定外のを使用すると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 前面ガラスは取扱いにご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。
ガラスの破損により危険が生じる場所では、飛散防止対策をおこなってください。
器具や破片の落下による事故を未然に防ぐことをお勧めします。
- 手入れの際は、必ず電源を切ってからおこなってください。感電の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。一般的な使用で8~10年程で外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。
定期的に点検・交換をしてください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 安全に使用するために、1年に1回は自主点検をおこなってください。3年に1回は専門家による点検をおこなってください。
また、3年以上経過している場合は、入念に点検をおこなってください。
異常のまま使用すると、火災・感電・落下などの原因になります。
- LED照明はLEDの寿命が40000時間となっているため、光源交換の必要がありません。
但し使用中の故障への対応や安全にご使用いただくための定期点検をおこなう必要があります。
※LEDユニットのみの交換はできません。
- 本製品は常設用ではありません。常設でご使用の場合は、サーフプロテクターおよびペントフィルター付の常設用LEDステラシリーズや
雨中作業でご使用の場合は、ペントフィルター付のエコナイトーシリーズをご使用ください。

使用上のご注意

- LEDには、同じ型式・形状であってもバラツキがあり、光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ● 安全上、LEDを直視しないでください。
- LEDは交換できません。 ● 点灯確認以外で日中に点灯しないでください。

保守上のご注意

器具の点検・清掃時には注意事項を再度ご確認ください。


- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくほって拭き取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布
で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性の物および酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。

200Vでご使用の場合

ポッキンプラグは100V専用です。

200Vでご使用の場合はポッキンプラグを切断して
200V用プラグに交換して結線してください。

※必ずアースは接続してください。



お客様へ

安全のため、点検・保守作業はできるだけ電器店などの専門家にご依頼ください。

オプションおよびセット商品

**強力鍛造バイス
V-01**




**単管クランプ
TK-02**




明るさをえぐに眩しさ和らぐ
「眩防ガラス」

[LPR-S50D用]
LEN-GB50



眩防フィルム
LEN-GF



**マルチ床スタンド
MS-ST**


※適合三脚
S-001
S-02



軽量三脚スタンド

S-001

- 有効長：735～1715mm
- 質量：3.4kg
- 2段階伸縮



**マルチ床スタンド(小)
MS-ST-H**

※適合三脚
S-001
S-02



1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。

保証期間は **お買い上げ日より1年間** です。但し、LED器具の電源装置については3年間です。

2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。

イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障。

ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・取付け場所の移動など取扱い不注意による故障。

ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。

二. 施工上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。

ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化

ヘ. 本書の提示がない場合。

3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。

4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。

5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引き取らせていただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日10時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヶ月とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証規定

保証書

保 証 書	商品名	LED作業灯 30W・50W	保証期間	お買い上げ 年月日 年 月 日 電源装置については 1年 3年
	お客様	お ご 住 所	販 売 店	店 名
	様 氏 名		販 売 店	住 所
	型 式	電 話		ロットNo.

総発売元  **日動工業株式会社**

● 製品の改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉  **日動工業株式会社**

■本社・工場 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号 TEL.06(6905)6905代 FAX.06(6905)9788
 ■札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
 ■東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4丁目8番14号 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
 ■名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
 ■大阪営業所 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号 TEL.06(6905)6905代 FAX.06(6905)9788
 ■福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目17番32号 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329