

☰ 製品情報 > 小型発電機 (8kVA未満) > IEG1600M-Y

小型発電機 (8kVA未満)

🔍 戻る



インバータ発電機 (ガソリンエンジン)

IEG1600M-Y

1.6kVA防音型で持運びラクラク 軽量20kg。

- ≡ 商用電源と同等の良質な電気でコンピュータ等にも使えます。
- ≡ エコ発電
- ≡ バッテリー充電専用出力付 (DC12V)
- ≡ 超低騒音
- ≡ オイルセンサー付

寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	490×280×455
本体乾燥質量(kg)	20
発電定格電圧(V)	単相100
発電周波数(Hz)	50/60
発電定格出力(kVA)	1.6
発電定格電流(A)	16
発電力率	1
エンジン名称	ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20i
エンジン定格出力 (kW/min ⁻¹)	2.3/4500
使用燃料	ガソリン

燃料タンク容量(L)	4.2
連続運転時間(h)	約4.2[10.5]
騒音値Laeq音圧レベルdB(A)/7m (1/4負荷 (エコ発電作動時) ~定格負荷) [LwA音響パワーレベルdB]	無響音51.5~61[87.5]
希望小売価格(税込)	¥226,800

※[]内はエコ発電作動時です。エコ発電：必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。

※連続運転時間の[]内は1/4負荷時の値です。

※無響音とは、地面や周りからの反射音が全くない条件の騒音値です。半無響音とは、地面以外の周りからの反射音が無い条件で計測した騒音値です。

INVERTER

製品一覧

ニュース

ニュース一覧
品質に関するお知らせ

販売会社のご案内

産業機械
農林・緑地管理機械

サポート

故障修理のご案内
SDS(MSDS)
取扱説明書
製品の安全な使い方

お問い合わせ

よくある質問
お問い合わせフォーム

電子カタログ

動画一覧

